

## TUNCMATIK DIGITECH ECO 1500/2000 VA LINE-INTERACTIVE UPS



Tel: 0212 320 12 30 & Fax: 0212 320 12 33  
info@enmag.com.tr / www.enmag.com.tr



Line-interactive UPS'ler akü modunda iken aktif hale gelen sesli alarm, Digitech Eco'nun sahip olduğu akıllı düğme ile susturulabilir.

### Line-interactive tasarım

Line-Interactive çalışan UPS'ler kendilerine bağlı bilgisayarları ve elektronik cihazları doğrudan şebekeden gelen elektrikle besler. Şebekeden gelen voltaj düştüğünde ya da yükseldiğinde ise içinde bulunan trafo vasıtasıyla bağlı olduğu yüklere uygun voltajda elektrik sağlar. Elektrik kesildiğinde ise UPS'e bağlı olan yükleri aküsünden besler.

### Kompakt boyutlar ve modern tasarım

Ev ve ofislere mükemmel uyumluluk.

### Güvenli CPU kontrolü

Digitech Eco bütün işlevlerini doğru ve zamanında yapabilmek için yüksek hızlı CPU ile donatılmıştır. Yüksek hızlı CPU, UPS'in güvenli çalışması; aşırı yük, aşırı voltaj, düşük voltaj korumalarını yönetir. Böylece, Digitech Eco eşsiz bir güvenilirlik kazanır.

### Aşırı yük, düşük-yüksek voltaj ve kısa devre koruması

Digitech Eco'nin sahip olduğu birçok elektronik koruma özelliği sayesinde kullanım ömrünün uzaması sağlanmıştır. Örnek olarak; kazara Digitech Eco'nuzu aşırı yüklerseniz otomatik olarak yükü algılar ve herhangi bir hasar oluşmadan kendini kapatarak korumaya alır. Aynı şekilde, düşük ve yüksek gerilime karşı koruma da sağlar.

### Otomatik voltaj regülasyonu fonksiyonu (AVR)

Digitech Eco sahip olduğu geniş voltaj aralığında çalışan trafosu sayesinde bir voltaj regülatörü olarak da görev yapar. Eğer şebekeden gelen voltaj çok yüksekse veya düşüktürse, voltajı en uygun seviyeye getirerek bağlı olduğu yüklere en uygun voltajı sağlar.



### Kapalı konumda şarj edebilme özelliği

Aküleri şarj etmek için Digitech Eco'nun fişini prize takmanız yeterlidir.

### Şebeke geldiğinde otomatik yeniden çalışma

Elektrik kesintisinde, Digitech Eco aküsünü bitirerek kapanırsa, elektrik geri geldiğinde otomatik olarak tekrar çalışır ve akülerini şarj etmeye başlar.

### Cold Start özelliği

Digitech Eco şebeke elektriğinin olmadığı durumlarda da doğrudan akülerden çalıştırılabilme özelliğine sahiptir.

### Simüle edilmiş sinüs çıkışı

Digitech Eco bilgisayar ve elektronik cihazlara uygun simüle edilmiş sinüs üretir.

### Şarj süresini %50 kısaltan hızlı şarjör

Birçok UPS akülerini ancak 8-10 saatte şarj edebilirken, Digitech Eco akülerini yaklaşık 4 saatte doldurarak, elektrik kesintilerinin sık yaşandığı bölgelerde güvenli bir kullanım sağlar.

### USB haberleşme portu ve yazılım

Digitech Eco'ya, yazılım CD'si ve USB kablosu yardımıyla USB portundan bilgisayarınız aracılığıyla bağlanabilir, güncel durumu hakkında bilgi edinebilir ve şebeke kesildiğinde nasıl davranacağını programlayabilirsiniz. Bu programa göre şebeke elektriği kesildiğinde Digitech Eco seçiminize göre sıralı bir şekilde önce bilgisayarınızı daha sonrada kendini kapatır.

### RJ11/45 koruma portu

Digitech Eco, Power Surge'lerine karşı data-modem hattınızı ve telefon hattınızı koruyan porta sahiptir.



# TEKNİK ÖZELLİKLER


## TUNCMATİK DIGITECH ECO 1500/2000 VA LINE-INTERACTIVE UPS




Tel: 0212 320 12 30 & Fax: 0212 320 12 33  
info@enmag.com.tr / www.enmag.com.tr



KAPASİTE	1500 VA 900 W	2000 VA 1200 W
<b>GİRİŞ</b>		
Giriş voltajı	220 / 230 / 240 VAC	
Giriş voltaj aralığı	162-265 VAC	
Frekans	50 / 60 Hz ± %10	
<b>ÇIKIŞ</b>		
Çıkış voltajı	220 VAC	
Çıkış voltaj aralığı	± %10	
Frekans aralığı (Senkron modu)	50 / 60 Hz ± %4	
Frekans aralığı (Akü modu)	50 ± 0.25 Hz - 60 ± 0.3 Hz	
Transfer süresi	2 - 6 msn, 10 msn maks.	
Dalga şekli	Simüle edilmiş sinüs	
<b>AKÜ</b>		
Tip & adet	12V 9Ah x 2	12V 9Ah x 2
Şarj süresi	%90 kapasiteye kadar 6 saat	
Şarj voltajı	27.0 VDC	27.0 VDC
Şarj akımı	1.0 A	
<b>GÖSTERGELER &amp; ALARM</b>		
LED Gösterge	Şebekeden çalışma, Aküden çalışma, Hata durumu	
Alarm	Akü modu, Düşük akü, Aşırı yük, Hata	
<b>BOYUTLAR &amp; AĞIRLIK</b>		
D x G x Y (mm)	392 x 177 x 211	
Net ağırlık (kg)	10.7	11.45
<b>ÇEVRESEL</b>		
Çalışma sıcaklığı	0-40°C	
Nem	%0-90 bağıl nem (yoğuşmayan)	
Gürültü seviyesi	< 40 dBA	
<b>YAZILIM &amp; YÖNETİM</b>		
USB Haberleşme Portu	Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, MAC	
RJ11/45 Koruma Portu	Telefon - Network - Modem Koruma	



2 adet 12V/9Ah akülü  
4 adet topraklı priz çıkışı  
Otomatik sigorta



2 adet 12V/9Ah akülü  
4 adet topraklı priz çıkışı  
Otomatik sigorta

